

AJ-FIREPROTECTPLUS-B

Detector de humo y CO

Sensor de temperatura

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna

Sirena incorporada 85dB

Alimentación 2 pilas CR2032 3.0 V



Ajax

Detector de humo, sensor de temperatura y monóxido de carbono

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre 1300 m

Alarma 85 dB

Indicador detección humo, rápido aumento y exceso de temperatura

Tamper anti-apertura

Admite funcionamiento autónomo

Alimentación 2 pilas CR2032 3.0 V (duración estimada 4 años)

Uso interior

Incluye soporte

Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax
Tecnología	Sensor fotoeléctrico
Sensor de CO	3 intervalos de respuesta dependiendo de la concentración de CO
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1300 m en espacio abierto
Nivel sonoro	85 dB
Alarma	Luz y sonido
Material de la cubierta	Plástico ABS
Batería	2 pilas CR2032 3.0 V (duración aproximada 4 años)
Temp. funcionamiento	0° C ~ 65° C
Dimensiones / Peso	132 (Al) x 132 (An) x 31 (Fo) mm / 220 g